

Couplage du moteur		Tensions nominales du moteur			
		127/230V	230/400V	400/690V	Ecriture habituelle
		127V	230V	400	Tension supportée par un enroulement
Tension du réseau de distribution	3 x 230V	127/230V	Etoile Y	Triangle Δ	Impossible ss-alim.
	3 x 400V	230/400V	Impossible ⚡	Etoile Y	Triangle Δ
	3 x 690V	400/690V	Impossible ⚡	Impossible ⚡	Etoile Y
	Ecriture habituelle tension entre phases	Ecriture occasionnelle tension simple / tension composée			

Moteur asynchrone triphasé Plaque signalétique

